



**Conmutador 10 AX  
250V~ con sistema de  
embornamiento rápido  
marfil Simon 31**

Ref.: **31201-31**

**INFORMACIÓN BÁSICA**

Acabado	Marfil
Función señalizadora	No
Nº de elementos que ocupa	1 elemento
Garra	Simon 27
Compatibilidad	Marcos Simon 31
Contenido del embalaje	Mecanismo con tecla
Observaciones	Disponible en 5 acabados. Se recomienda escoger marco con el mismo color de la tecla seleccionada.
Serie	Simon 31
Versión	Individual
Voltaje	250 V~
Tipo de embornamiento	Rápido
Tipo de accionamiento	Basculante
Tipología	Conmutador

## Información técnica

Sección de cable admitida	De 1,5 a 2,5 mm
Pelado de cable necesario	11 mm
Grado IP	21
RAL	No tiene
Material de fabricación	Componentes metálicos con aislamiento libre de halógenos y embellecedor termoplástico
Tipo de Producto	Estándar
Mercado disponible	CE

## Normativa

Normativa	UNE-EN 60669-1:2002 + A1:2003 + A2:2009
-----------	---

## Instalación y mantenimiento

Tipo de instalación	Apto para superficie y empotrar
Instalable en cajetín de empotrar	Universal
Intervalo temperatura de funcionamiento	5 a 40° C
Intervalo temperatura de almacenamiento	-25 a 50° C
Mantenimiento	Utilizar un paño suave humedecido ligeramente en agua jabonosa. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.



[www.simonelectric.com](http://www.simonelectric.com)



**SIMON, S.A.U.**

Diputación, 390-392  
08013 Barcelona  
Tel. 902 109 100

**Servicio de Atención  
Técnica al Cliente**

Tel. 902 109 700  
E-mail: [sat@simon.es](mailto:sat@simon.es)

**Departamento de Proyectos**

E-mail: [proyectos@simon.es](mailto:proyectos@simon.es)

**Showroom abierto al público**

Diputación, 390-392  
08013 Barcelona  
Tel. 902 109 700

**Gestión de Ventas**

Tel. 902 444 469  
Fax 902 627 899