



**Kit back para 2  
elementos con 1 base  
de enchufe schuko y 1  
conmutador pulsante  
Simon 100**

Ref.: **10010203-039**

## INFORMACIÓN BÁSICA

Función señalizadora	No
Nº de elementos que ocupa	2 elementos
Garra	No
Compatibilidad	Kit Frontal Simon 100
Sentido de instalación	Vertical y horizontal
Contenido del embalaje	Mecanismo y bastidor
Observaciones	Tomacorriente sin tornillos 1Click®; Interruptor pulsador con retorno de llave
Serie	Simon 100
Versión	Conjunto
Intensidad	Schuko:16 A - 10 AX
Voltaje	250 V~
Monobloc	No
Tipo de embornamiento	Por corte (1 click®)
Tipo de accionamiento	Pulsador-Basculante/Inserción

## Información técnica

Sección de cable admitida	De 2.5 mm
Grado IP	20
Material de fabricación	Componentes metálicos con aislamiento termoplástico libre de halógenos
Tipo de Producto	Estándar
Mercado disponible	CE

## Normativa

Normativa	Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-1:1999 + EN 60669-1:1999 A1:2002 + EN 60669-1:1999 A2: 2008*2 + IEC 60884-1 Ed. 3.2*1
-----------	---

## Instalación y mantenimiento

Tipo de instalación	Apto para empotrar
Instalable en cajetín de empotrar	Universal
Intervalo temperatura de funcionamiento	5 a 40° C
Intervalo temperatura de almacenamiento	-25 a 50° C



[www.simonelectric.com](http://www.simonelectric.com)



**SIMON, S.A.U.**

Diputación, 390-392  
08013 Barcelona  
Tel. 902 109 100

**Servicio de Atención  
Técnica al Cliente**

Tel. 902 109 700  
E-mail: [sat@simon.es](mailto:sat@simon.es)

**Departamento de Proyectos**

E-mail: [proyectos@simon.es](mailto:proyectos@simon.es)

**Showroom abierto al público**

Diputación, 390-392  
08013 Barcelona  
Tel. 902 109 700

**Gestión de Ventas**

Tel. 902 444 469  
Fax 902 627 899