



**Kit back para 3  
elementos con 2 bases  
de enchufe schuko y 1  
toma R-TV+SAT única  
con 1 conector RJ45  
Simon 100**

Ref.: **10010303-039**

## INFORMACIÓN BÁSICA

Función señalizadora	No
Nº de elementos que ocupa	3 elementos
Garra	No
Compatibilidad	Kit Frontal Simon 100
Sentido de instalación	Vertical y horizontal
Contenido del embalaje	Mecanismo, bastidor e instrucciones
Observaciones	Tomacorriente sin tornillos 1Click®
Serie	Simon 100
Versión	Conjunto
Intensidad	16 A
Voltaje	250 V~
Monobloc	No
Tipo de embornamiento	Schuko: Por corte (1 click®) - R-TV+SAT: A tornillo
Tipo de accionamiento	Pulsador-Basculante/Inserción

## Información técnica

Sección de cable admitida	De 2.5 mm
Grado IP	20
Material de fabricación	Componentes metálicos con aislamiento termoplástico libre de halógenos
Tipo de Producto	Estándar
Mercado disponible	CE

## Normativa

Normativa	Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2014/30/UE EMC + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50083-2:2012*4 + EN 50173-1:2011*5 + EN 50581:2012 + IEC 60884-1 Ed. 3.2*1
-----------	---

## Instalación y mantenimiento

Tipo de instalación	Apto para empotrar
Instalable en cajetín de empotrar	Universal
Intervalo temperatura de funcionamiento	5 a 40° C
Intervalo temperatura de almacenamiento	-25 a 50° C



[www.simonelectric.com](http://www.simonelectric.com)



**SIMON, S.A.U.**

Diputación, 390-392  
08013 Barcelona  
Tel. 902 109 100

**Servicio de Atención  
Técnica al Cliente**

Tel. 902 109 700  
E-mail: [sat@simon.es](mailto:sat@simon.es)

**Departamento de Proyectos**

E-mail: [proyectos@simon.es](mailto:proyectos@simon.es)

**Showroom abierto al público**

Diputación, 390-392  
08013 Barcelona  
Tel. 902 109 700

**Gestión de Ventas**

Tel. 902 444 469  
Fax 902 627 899