Amplificador de sobremesa de 30W r.m.s. PA-1000B

Referencia: PA-1000B
Código: 20311012
Código EAN:

Características principales

- 3 entradas: mic1-2 y auxiliar 1.
- Prioridad de mensaje en mic1.
- Control de tono graves y agudos: ±12dB.
- Salidas a 4 ohms, línea 70-100V.
- Dimensiones: 300(An) x 88(Al) x 260(P) mm. (2U).

Características adicionales

- Amplificador de sobremesa de 30W r.m.s.
- 3 entradas: mic1-2 y auxiliar.
- Prioridad de mensaje en mic 1 y preaviso.
- Generador de preaviso de 4 tonos.
- Controles de tono graves y agudos: ±10dB.
- Salidas a 4, 8Ohms y línea 70-100V.
- Respuesta en frecuencia: 120Hz a 20KHz.
- Distorsión armónica total: <0,5%.
- Alimentación 220-240VAC;50/60Hz.
- Consumo 80 vatios.
- Peso neto, 4,6 kilogramos.
- Adaptable a rack 19" BKT-PA1000B (2U).
- Dimensiones: 300(An) x 88(Al) x 260(P) mm.

Accesorios

- Pareja de aletas para rack 19" (2U). BKT-PA1000B
- Micrófono de sobremesa con base. RM-01
- Micrófono de sobremesa con base. PM-100
- Cable de interconexión de 1 metro XLR macho / XLR hembra. XLR-M/XLR-H

Visita en el sitio web: https://www.golmar-seguridad.es/productos/amplificador-de-sobremesa-de-30w-r-m-s-pa-1000b

Golmar Sistemas de Comunicación S.A.
Silici 13 · 08940 Cornellà de Llobregat (Barcelona) · Tel: +34 934 800 696 · Fax: +34 934 742 404 · golmar@golmar.es · www.golmar.es