



**Grupo de 2 pulsadores
para persianas 10 A
250V~ con sistema de
enclavamiento marfil
Simon 31**

Ref.: **31331-31**

INFORMACIÓN BÁSICA

Acabado	Marfil
Función señalizadora	No
Nº de elementos que ocupa	1 elemento
Garra	Simon 27
Compatibilidad	Marcos Simon 31
Contenido del embalaje	Mecanismo con tecla
Observaciones	Mecanismo dotado de enclavamiento de seguridad que impide el accionamiento simultáneo.
Serie	Simon 31
Versión	Doble
Voltaje	250 V~
Tipo de embornamiento	Rápido
Tipo de accionamiento	Basculante
Tipo de enclavamiento	Mecánico

Información técnica

Sección de cable admitida	De 1,5 a 2,5 mm
Pelado de cable necesario	11 mm
Grado IP	20
RAL	No tiene
Material de fabricación	Componentes metálicos con aislamiento libre de halógenos y embellecedor termoplástico
Tipo de Producto	Estándar
Mercado disponible	CE

Normativa

Normativa	UNE-EN 60669-1:2002 + A1:2003 + A2:2009
-----------	---

Instalación y mantenimiento

Tipo de instalación	Apto para superficie y empotrar
Instalable en cajetín de empotrar	Universal
Intervalo temperatura de funcionamiento	5 a 40° C
Intervalo temperatura de almacenamiento	-25 a 50° C
Mantenimiento	Utilizar un paño suave humedecido ligeramente en agua jabonosa. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.



www.simonelectric.com



SIMON, S.A.U.

Diputación, 390-392
08013 Barcelona
Tel. 902 109 100

**Servicio de Atención
Técnica al Cliente**

Tel. 902 109 700
E-mail: sat@simon.es

Departamento de Proyectos

E-mail: proyectos@simon.es

Showroom abierto al público

Diputación, 390-392
08013 Barcelona
Tel. 902 109 700

Gestión de Ventas

Tel. 902 444 469
Fax 902 627 899