Interruptor para persianas 10 A 250V~ con 3 posiciones: subida, bajada y paro blanco Simon 31

Ref.: 31333-60

INFORMACIÓN BÁSICA

Acabado	Blanco
Función señalizadora	No
Nº de elementos que ocupa	1 elemento
Garra	Simon 27
Compatibilidad	Marcos Simon 31
Contenido del embalaje	Mecanismo con tecla
Observaciones	Mecanismo dotado con posición central para detener la subida/bajada de la persiana.
Serie	Simon 31
Versión	Individual
Voltaje	250 V~
Tipo de embornamiento	Rápido
Tipo de accionamiento	Basculante

Diputación 390-392 l 08013 Barcelona, España l Tel.: (34) 93 344 08 00 l Fax: (34) 93 344 08 03 l simonelectric.com

Información técnica

Sección de cable admitida	De 1,5 a 2,5 mm
Pelado de cable necesario	9 mm
Grado IP	20
RAL	No tiene
Material de fabricación	Componentes metálicos con aislamiento termoplástico libre de halógenos y embellecedor termoestable
Tipo de Producto	Estándar
Mercado disponible	CE

Normativa

Normativa	UNE-EN 60669-1:2002 + A1:2003 + A2:2009

Instalación y mantenimiento

Tipo de instalación	Apto para superficie y empotrar
Instalable en cajetín de empotrar	Universal
Intervalo temperatura de funcionamiento	5 a 40º C
Intervalo temperatura de almacenamiento	-25 a 50º C
Mantenimiento	Utilizar un paño suave humedecido ligeramente en agua jabonosa. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

Diputación 390-392 l 08013 Barcelona, España l Tel.: (34) 93 344 08 00 l Fax: (34) 93 344 08 03 l simonelectric.com

simon
LIGHT UP EMOTIONS

www.simonelectric.com

SIMON, S.A.U.
Diputación, 390-392
08013 Barcelona
Tel. 902 109 100

Departamento de Proyectos
E-mail: proyectos@simon.es

Gestión de Ventas
Tel. 902 444 469
Fax 902 627 899

Servicio de Atención Técnica al Cliente
Tel. 902 109 700
E-mail: sat@simon.es

Showroom abierto al público
Diputación, 390-392
08013 Barcelona
Tel. 902 109 700