



**Base de enchufe schuko  
16 A 250V~ con  
dispositivo seguridad y  
embornamiento rápido  
marfil Simon 27 Play**

Ref.: **27432-62**

## INFORMACIÓN BÁSICA

Acabado	Marfil
Función señalizadora	No
Nº de elementos que ocupa	1 elemento
Garra	Simon 27
Compatibilidad	Marcos Simon 27 Play, Simon 27 Neos, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 27 Centralizaciones y Simon 44 Aqua
Sentido de instalación	Vertical y horizontal
Contenido del embalaje	Base de enchufe con tapa
Observaciones	Las tapas incluyen la función de protección infantil.
Serie	Simon 27 Play
Versión	Individual
Intensidad	16 A
Voltaje	250 V~
Formato	Schuko
Monobloc	No
Tipo de embornamiento	Rápido
Tipo de accionamiento	Inserción

## Información técnica

Dimensiones	45x45 mm
Sección de cable admitida	De 2,5 mm
Pelado de cable necesario	15 mm
Grado IP	20
RAL	No tiene
Material de fabricación	Componentes metálicos con aislamiento libre de halógenos y embellecedor termoplástico
Número de módulos	2 módulos
Tipo de Producto	Estándar
Mercado disponible	CE

## Normativa

Normativa	Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + IEC 60884-1 Ed 3.2
-----------	--

## Instalación y mantenimiento

Tipo de instalación	Apto para superficie y empotrar
Instalable en cajetín de empotrar	Universal, Americano y Centralizaciones
Intervalo temperatura de funcionamiento	5 a 40° C
Intervalo temperatura de almacenamiento	-25 a 50° C
Mantenimiento	Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.



[www.simonelectric.com](http://www.simonelectric.com)



**SIMON, S.A.U.**

Diputación, 390-392  
08013 Barcelona  
Tel. 902 109 100

**Servicio de Atención  
Técnica al Cliente**

Tel. 902 109 700  
E-mail: [sat@simon.es](mailto:sat@simon.es)

**Departamento de Proyectos**

E-mail: [proyectos@simon.es](mailto:proyectos@simon.es)

**Showroom abierto al público**

Diputación, 390-392  
08013 Barcelona  
Tel. 902 109 700

**Gestión de Ventas**

Tel. 902 444 469  
Fax 902 627 899