



Kit back para 1 elemento con 1 base de enchufe schuko Simon 100

Ref.: [10010105-039](#)

INFORMACIÓN BÁSICA

Función señalizadora	No
Nº de elementos que ocupa	1 elemento
Garra	No
Compatibilidad	Kit Frontal Simon 100
Sentido de instalación	Vertical y horizontal
Contenido del embalaje	Mecanismo y bastidor
Observaciones	Tomacorriente sin tornillos 1Click®
Serie	Simon 100
Versión	Individual
Intensidad	16 A
Voltaje	250 V~
Monobloc	No
Tipo de embornamiento	Por corte (1 click®)
Tipo de accionamiento	Inserción

Información técnica

Sección de cable admitida	De 2.5 mm
Grado IP	20
Material de fabricación	Componentes metálicos con aislamiento termoplástico libre de halógenos
Tipo de Producto	Estándar
Mercado disponible	CE

Normativa

Normativa	Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + IEC 60884-1 Ed 3.2
-----------	--

Instalación y mantenimiento

Tipo de instalación	Apto para empotrar
Instalable en cajetín de empotrar	Universal
Intervalo temperatura de funcionamiento	5 a 40° C
Intervalo temperatura de almacenamiento	-25 a 50° C



www.simonelectric.com



SIMON, S.A.U.

Diputación, 390-392
08013 Barcelona
Tel. 902 109 100

**Servicio de Atención
Técnica al Cliente**

Tel. 902 109 700
E-mail: sat@simon.es

Departamento de Proyectos

E-mail: proyectos@simon.es

Showroom abierto al público

Diputación, 390-392
08013 Barcelona
Tel. 902 109 700

Gestión de Ventas

Tel. 902 444 469
Fax 902 627 899