



**Kit front para 3  
elementos con 2 bases  
de enchufe schuko y 1  
toma R-TV+SAT única  
con 1 conector RJ45  
blanco brillante Simon  
100**

Ref.: **10020303-130**

## INFORMACIÓN BÁSICA

Acabado	Blanco brillante
Función señalizadora	No
Nº de elementos que ocupa	3 elementos
Compatibilidad	Kit-mecanismos Simon 100
Sentido de instalación	Vertical y horizontal
Contenido del embalaje	Tapa y teclas
Observaciones	Diseñado para usar con un mecanismo de kit a juego
Serie	Simon 100
Versión	3 elementos
Voltaje	250 V~
Monobloc	Sí
Tipo de embornamiento	Schuko: Par coupe (1 click®) - R-TV+SAT: A visser
Tipo de accionamiento	Bouton poussoir à bascule/Insertion

## Información técnica

Dimensiones	84x226 mm
Grado IP	20
Material de fabricación	Акриловое стекло и термопласт
Tipo de Producto	Estándar
Mercado disponible	CE

## Normativa

Normativa	Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2014/30/UE EMC + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50083-2:2012*4 + EN 50581:2012 + IEC 60603-7-4:2010*5 + IEC 60884-1 Ed. 3.2*1
-----------	--

## Instalación y mantenimiento

Tipo de instalación	Apto para empotrar
Intervalo temperatura de funcionamiento	5 a 40° C
Intervalo temperatura de almacenamiento	-25 a 50° C
Mantenimiento	Utilizar un paño suave humedecido ligeramente en agua jabonosa. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.



[www.simonelectric.com](http://www.simonelectric.com)



**SIMON, S.A.U.**

Diputación, 390-392  
08013 Barcelona  
Tel. 902 109 100

**Servicio de Atención  
Técnica al Cliente**

Tel. 902 109 700  
E-mail: [sat@simon.es](mailto:sat@simon.es)

**Departamento de Proyectos**

E-mail: [proyectos@simon.es](mailto:proyectos@simon.es)

**Showroom abierto al público**

Diputación, 390-392  
08013 Barcelona  
Tel. 902 109 700

**Gestión de Ventas**

Tel. 902 444 469  
Fax 902 627 899